

パンドラでファームウェア書き換え

1. PSPの電源を切り、ACアダプタ、バッテリーをはずす
2. PSPにマジックメモステをセットしてからパンドラバッテリーをセットする
3. PSPの電源が自動で入ったのを確認してから念のためAC電源を接続する
4. マジックメモステから専用のメニューがロードされ、英語で下記のように表示される

× ボタン ms0:/update.pbpを利用してファームウェア書き換え
ボタン PSPのnandをms0:/nand-dump.binへ保存
ボタン PSPのnandをms0:/nandimage.flashから復元(表記はnand-dump.binだが実際はnandimage.flash)

5. 念のため現在のnandを保存しておくために ボタンを押す
6. 保存が終わると手順4のメニューに戻るので、今度はファームウェアを書き換えるために×ボタンを押し、画面の指示に従う

ファームウェアを書き換えた時、画面が真っ暗の場合は の隣にある を押して輝度を調整してみる